

Аккумуляторные батареи серии MU

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cbs@nt-rt.ru || сайт: <https://csb.nt-rt.ru/>

MU Series

Extended Discharge Tables

2V VRLA-AGM

* Published specification data is subject to change without notice

MU900S

Constant Current Discharge Characteristics Unit: Amperes (25°C, 77°F)

F.V/Time	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	2.5HR	3HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR
1.60V	910	568	423	343	287	248	167	145	114	94.2	52.6	45.0
1.65V	882	551	416	340	284	246	166	144	113	93.7	52.3	44.9
1.67V	870	544	413	338	283	245	166	144	113	93.6	52.3	44.8
1.70V	833	530	406	335	281	244	165	143	112	93.2	52.1	44.6
1.75V	749	497	391	325	275	240	163	142	111	92.3	51.6	44.2
1.80V	644	452	368	308	263	232	159	138	109	90.0	50.8	43.5
1.83V	568	419	351	293	250	224	154	134	106	88.2	49.7	42.7

Constant Power Discharge Characteristics Unit: Watts (25°C, 77°F)

F.V/Time	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	2.5HR	3HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR
1.60V	1610	1015	761	620	542	464	314	272	218	184	104	88.1
1.65V	1547	991	748	612	537	462	312	271	217	183	103	87.8
1.67V	1522	981	742	609	535	461	312	271	217	183	103	87.8
1.70V	1473	958	730	601	530	458	310	270	216	182	102	87.5
1.75V	1377	904	699	583	517	451	306	266	214	180	101	86.9
1.80V	1233	826	653	553	494	435	297	259	209	177	100	85.6
1.83V	1107	764	615	528	473	418	288	252	204	174	98.2	84.1

MU-1000

Constant Current Discharge Characteristics Unit: Amperes (25°C, 77°F)

F.V/Time	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	2.5HR	3HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR
1.60V	--	566	427	348	290	250	170	148	116	104	55.5	46.3
1.65V	--	544	415	341	287	249	169	147	116	103	55.2	46.0
1.67V	--	535	410	339	285	248	169	147	115	103	55.1	45.9
1.70V	--	513	398	332	282	247	168	146	114	102	54.8	45.7
1.75V	--	457	371	316	272	241	166	145	113	101	54.0	45.0
1.80V	--	398	339	293	257	231	160	140	111	100	52.6	43.8
1.83V	--	357	316	275	244	221	154	134	107	97.3	51.2	42.6

Constant Power Discharge Characteristics Unit: Watts (25°C, 77°F)

F.V/Time	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	2.5HR	3HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR
1.60V	--	1013	768	628	535	469	320	278	223	202	109	90.7
1.65V	--	978	745	615	528	466	319	277	222	201	109	90.5
1.67V	--	964	736	610	525	465	318	276	222	201	108	90.4
1.70V	--	928	714	597	519	463	317	275	221	200	107	89.2
1.75V	--	831	664	567	501	453	312	272	218	199	106	88.3
1.80V	--	726	601	526	473	434	299	262	213	196	105	87.5
1.83V	--	651	555	495	449	414	287	253	207	192	104	86.5

MU1000S

Constant Current Discharge Characteristics Unit: Amperes (25°C, 77°F)

F.V/Time	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	2.5HR	3HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR
1.60V	1087	678	509	417	356	313	205	175	137	112	56.0	46.7
1.65V	1055	667	501	410	350	308	201	173	135	111	55.3	46.1
1.67V	1042	662	498	407	348	306	200	172	134	110	55.0	45.8
1.70V	983	637	483	394	336	295	194	167	130	106	53.0	44.2
1.75V	901	602	459	377	322	283	188	162	127	104	52.0	43.3
1.80V	807	553	427	355	303	267	179	155	122	100	50.0	41.7
1.83V	714	503	394	331	284	250	169	146	117	95.0	47.5	39.6

Constant Power Discharge Characteristics Unit: Watts (25°C, 77°F)

F.V/Time	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	2.5HR	3HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR
1.60V	1707	1173	886	734	629	554	369	317	249	205	103	85.4
1.65V	1686	1158	876	727	623	550	365	316	248	204	102	85.1
1.67V	1678	1152	872	724	621	548	364	315	247	204	102	85.0
1.70V	1642	1121	855	709	607	534	357	311	243	199	100	82.9
1.75V	1541	1066	817	682	584	515	348	303	239	197	98.5	82.1
1.80V	1420	990	769	650	557	491	335	291	231	190	95.0	79.2
1.83V	1307	920	725	619	532	470	323	279	225	183	91.5	76.3

MU1500S

Constant Current Discharge Characteristics Unit: Amperes (25°C, 77°F)

F.V/Time	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	2.5HR	3HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR
1.60V	1630	1017	763	625	534	470	308	263	205	169	84.5	70.4
1.65V	1582	1000	751	614	525	462	303	259	202	166	83.1	69.2
1.67V	1563	993	746	610	522	459	301	258	201	165	82.5	68.8
1.70V	1475	956	725	591	504	442	291	251	195	160	80.0	66.7
1.75V	1351	904	688	566	483	425	282	243	190	156	78.0	65.0
1.80V	1210	830	641	533	415	401	269	232	183	150	75.0	62.5
1.83V	1071	754	591	497	426	375	254	220	175	143	71.5	59.6

Constant Power Discharge Characteristics Unit: Watts (25°C, 77°F)

F.V/Time	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	2.5HR	3HR	5HR	6HR	8HR	10HR	20HR	24HR
1.60V	2559	1759	1328	1100	943	832	554	476	373	309	155	129
1.65V	2528	1737	1312	1090	935	825	550	473	371	306	153	128
1.67V	2516	1728	1306	1086	932	822	548	472	370	305	153	127
1.70V	2463	1683	1283	1064	909	800	535	467	365	301	151	125
1.75V	2310	1600	1225	1024	878	774	522	454	357	295	148	123
1.80V	2130	1486	1154	975	836	738	503	436	346	285	143	119
1.83V	1960	1380	1087	929	798	705	485	420	336	276	138	115

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cbs@nt-rt.ru || сайт: <https://csb.nt-rt.ru/>